# 전화기 사용법

## 착신

- 전화기 착신
  1. 착신 전환 버튼을 누른다.
  2. '전화기기능이용'을 선택한다.
  3. '무조건'을 선택한다.
  4. 착신 전환 원하는 번호를 입력후 확인 버튼을 누른다.

- 전화기 착신 해제 - 착신 전환 된 상태에서 착신 전환 버튼을 한번 누르면 해제 된다.

- 교환기 착신 - 전화기 전원 꺼져도 착신 (전화기 전원 꺼지면 전화기에 연결된 인터넷도 차단 됨)
  1. 착신 걸 때 : 수화기 들고 → *88 → 음성안내 후 삐소리가 나면 → 전화번호 → 전화 끊어지고 착신 연결
  2. 착신 풀 때 : 수화기 들고 → #88 → 끊어지고 착신 해제

**전화기 착신 기능 사용 중 전화기 전원이 끊어지면 착신 전환이 이루어 지지 않는다. 교환기 착신 기능 사용 중에는 전화기 전원이 끊어져도 착신 전환이 이루어 진다.**

## 전화가 되지 않을 때

1. 전화기에 연결된 전원을 제거한다.
2. 외부에서 들어오는 인터넷 선이 LAN에 정상적으로 꽂혀 있느지 확인한다. (PC에 있는 선은 제거)
3. 전화가 정상 작동되면 PC에 렌선을 연결해도 좋다.

From:
http://wiki.eklc.co.kr/ - **KELC_WIKI**

Permanent link:
**http://wiki.eklc.co.kr/doku.php?id=work:ipphone&rev=1583743201**

Last update: **2020/03/09 08:40**